Blokady połączeń - Blokada na połączenia wychodzące do wybranych numerów lub wzorów

Włączenie blokady na połączenia wychodzące do wybranych numerów lub wzorów. Blokadę można włączyć dla jednego **Użytkownika, Działu** lub całej **Grupy.** Dostępne rodzaje blokad to:

- **Wzór numeru kierunkowego** - zablokowanie połączeń do wybranego kraju.
- **Wzór numeru** - zablokowanie połączeń do wszystkich numerów rozpoczynających się danym ciągiem znaków.
- **Zablokowanie jednego numeru** - zablokowanie połączeń do wybranego numeru.

Dodaj numer lub wzór numerów

Aby dodać numer lub wzór numerów do zablokowania połączeń wychodzących należy stworzyć w ustawieniach grupy **Ciąg znaków,** który ma zostać zablokowany.

1. Rozwiń menu po lewej stronie.
2. Rozwiń zakładkę **Konfiguracja grupy.**
3. Wejdź w zakładkę **Plan połączeń.**

Q0himage.png
Image not found or type unknown

4. Przejdź do zakładki **Ciągi cyfr.**

jZsimage.png
Image not found or type unknown

5. Naciśnij **Dodaj.**

42yimage.png
Image not found or type unknown

6. Wprowadź numer lub wzór numerów. Poniżej są dostępne trzy przykłady wzorów do zablokowania numerów.

■ **Wzór numeru kierunkowego** - zablokowanie połączeń do wybranego kraju. Wzór musi rozpoczynać się od **Plusa** (**+**), następnie ma być podany **Numer kierunkowy**, na końcu ma zostać dodana **Gwiazdka** (*). Np.: **+48***

F0Timage.png
Image not found or type unknown

■ **Wzór numeru** - zablokowanie połączeń do wszystkich numerów rozpoczynających się danym ciągiem znaków. Należy wprowadzić **Ciąg znaków,** na jego końcu ma zostać dodana **Gwiazdka** (*). Np.: **100***

8qxN4Limage.png
Image not found or type unknown

■ **Zablokowanie jednego numeru** - zablokowanie połączeń do wybranego numeru. Należy wprowadzić **Numer.** Np.: **100100100**

8jhimage.png
Image not found or type unknown

7. Dodane **Ciągi cyfr** są widoczne na liście. Aby blokada na dany numer lub wzór była aktywna, należy ją aktywować dla całej **Grupy, Działu** lub **Użytkownika.**

jXuimage.png
Image not found or type unknown

Aktywowanie blokady dla całej grupy lub działu

1. Rozwiń menu po lewej stronie.

2. Rozwiń zakładkę **Konfiguracja grupy.**

3. Wejdź w zakładkę **Plan połączeń.**

Q0himage.png
Image not found or type unknown

4. Przejdź do zakładki **Plan numeracyjny połączeń wychodzących.**

9L6image.png
Image not found or type unknown

5. Wybierz typy numerów, które chcesz edytować. Poszczególne zakładki opisują typy numerów na jakie:

- **Inicjowanie połączeń** – można wykonywać połączenia.
- **Przekazywanie połączeń** – można transferować połączenia.
- **Call Me Now** – można obsługiwać w ramach **Call Me Now**.

MdZimage.png
Image not found or type unknown

6. W pierwszym wierszu znajdują się ustawienia dla całej **Grupy UC.**

1. W pierwszym wierszu znajdują się ustawienia dla całej **Grupy UC.**
2. W kolejnych wiersza znajdują się ustawienia dla wybranych **Działów.**

cjEimage.png
Image not found or type unknown

7. Włącz lub wyłącz wybrane blokady połączeń.

1. **Odznaczony** przycisk oznacza **Włączenie** blokady na wybrane połączenia. Połączeń na dane numery **Nie można** wykonywać.
2. **Zaznaczony** przycisk oznacza **Wyłączenie** blokady na wybrane połączenia. Połączenia na dane numery **Można** wykonywać.

BOHimage.png
Image not found or type unknown

Aktywowanie blokady dla wybranego użytkownika

1. Rozwiń menu po lewej stronie.

2. Rozwiń zakładkę **Konfiguracja użytkownika.**

3. Wejdź w zakładkę **Konta użytkowników.**

NUQimage.png
Image not found or type unknown

4. Przejdź do **Edycji** wybranego **Użytkownika.**

D7rimage.png
Image not found or type unknown

5. Przewiń stronę do sekcji **Plany połączeń.**

6. Wybierz opcję **Plan numeracyjny połączeń wychodzących.**

Hg0image.png
Image not found or type unknown

7. Włącz możliwość konfigurowania blokad dla wybranego użytkownika.

LtNimage.png
Image not found or type unknown

8. Wybierz typy numerów, które chcesz edytować. Poszczególne zakładki opisują typy numerów na jakie:

- **Inicjowanie połączeń** – można wykonywać połączenia.
- **Przekazywanie połączeń** – można transferować połączenia.
- **Call Me Now** – można obsługiwać w ramach **Call Me Now**.

Vymimage.png
Image not found or type unknown

9. Włącz lub wyłącz wybrane blokady połączeń.
    1. **Odznaczony** przycisk oznacza **Włączenie** blokady na wybrane połączenia. Połączeń na dane numery **Nie można** wykonywać.
    2. **Zaznaczony** przycisk oznacza **Wyłączenie** blokady na wybrane połączenia. Połączenia na dane numery **Można** wykonywać.

ktximage.png
Image not found or type unknown

Revision #1

Created 19 August 2024 05:50:23 by Damian Szymanski

Updated 27 March 2025 09:45:55 by Damian Szymanski